

## D7030X Anunciadores LED



Los Anunciadores LED de la serie D7030X se usan con la Central de Incendios Compacta FPA-1000-UL o las Centrales de Incendios FPD-7024 (FACP). Estos anunciadores incluyen:

- El anunciador D7030X que establece la ubicación de las alarmas de incendio para un máximo de ocho zonas
- El anunciador D7030X-S2 con dos de sus LED dedicados a la señalización de condiciones de supervisión
- El anunciador D7030X-S8 con sus ocho LED dedicados a la señalización de condiciones de supervisión

Los ocho LED de zona de los anunciadores de esta serie pueden etiquetarse individualmente para una rápida identificación de zona. Dos de los LED se etiquetan para la señalización de problemas y alimentación.

El Expansor de Anunciador con Ocho LED de Zona D7032 añade ocho zonas adicionales que se activan fácilmente a través de puentes.

El Anunciador LED de la serie D7030X y el Expansor de Anunciador LED D7032 LED deben montarse en zonas de entrada que estén claramente visibles.

- ▶ Para su uso con la Central de Incendios Compacta FPA-1000-UL o la Central de Incendios FPD-7024
- ▶ LED que indica las condiciones de alimentación y problemas
- ▶ LED que indica ocho zonas individuales ampliables a 64 zonas
- ▶ Funciones remotas de restablecimiento del panel de control y silenciamiento de los dispositivos de notificación
- ▶ Perfil bajo y diseño elegante
- ▶ Forma parte del listado UL

### Certificados y homologaciones

Región	Certificación
EE.UU.	UL UL864, 9th edition FM CSFM 7120-1615: 185 FDNY-CoA 6034 NYC-MEA 12-92-E, Vol. 14

### Planificación

#### Productos Compatibles

Los siguientes productos son compatibles con los Anunciadores LED de la serie D7030X:

Categoría	ID del Producto	Descripción del Producto
Paneles de Control	FPA-1000-UL	Central de Incendios Compacta
	FPD-7024	FACP
	D7024	FACP
	D7024-EXP	Central de Incendios para exportar
Expansor	D7032	Expansor de anunciador LED

**Nota** El D7024 y el D7024-EXP **no** están incluidos en la novena edición de la lista UL864.

**Montaje**

Los Anunciadores LED de la serie D7030X se montan en una caja eléctrica triple.

**Cableado****Cableado de los Anunciadores de la serie D7030X al Panel de Control**

La regleta de conexiones del anunciador se conecta al bus de opciones del panel de control como un circuito de comunicación de Clase B (Estilo 4).

**Nota** No comparta el cableado del bus de opciones del anunciador con el cableado de aplicaciones multiplex, telefónicas o de notificación.

**Cableado D7032**

Cuando se use un Expansor LED Remoto D7032:

- El D7032 debe montarse en la misma sala que el Anunciador de la serie D7030X.
- La distancia entre el D7032 y el Anunciador de la serie D7030X debe ser inferior a 6 m. (20 pies).
- Todo el cableado desde el D7032 hasta el Anunciador de la serie D7030X debe estar protegido por ductos.

**Nota** El D7032 incluye un modelo de cableado.

**Información sobre pedidos**

<b>Anunciador LED D7030X</b> Ocho LED de zona que indican condiciones de alarma.	<b>D7030X</b>
<b>Anunciador LED D7030X-S2</b> Dos LED indican condiciones de supervisión y otros seis indican condiciones de alarma.	<b>D7030X-S2</b>
<b>Anunciador LED D7030X-S8</b> Los ocho LED de zona indican condiciones de supervisión.	<b>D7030X-S8</b>

**Accesorios de hardware**

<b>D7032 Expansor de Anunciador LED de Ocho Zonas</b> Para su uso con los Anunciadores LED de la Serie D7030X	<b>D7032</b>
--	--------------

**Piezas incluidas**

Cant.	Componente
1	Anunciador
1	Paquete de hardware
1	Paquete de documentación

**Especificaciones técnicas****Consideraciones Ambientales**

Entorno: Interior, seco

**Características Mecánicas**

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 11,4 cm. x 16,5 cm. x 3,8 cm.  
(4,5 pulg. x 6.5 pulg. x 1,5 pulg.)

**Requisitos de Alimentación**

Corriente (alarma): 255 mA como máximo  
(incluida la corriente de LED remoto). Use 190 mA para los cálculos de la batería.

Corriente (reposo): 45 mA como máximo (use 34 mA para los cálculos de la batería).

Tensión (operación): 12 VCC nominal

**Spain:**  
Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**América Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
al.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Represented by**